

Digidim 474 4 kanals reaktor control

El-nr: 1472621

EGENSKAPER

4-kanals DALI til 0/1-10 V / DSI / PWM omformer, som kan styre elektroniske reaktorer. Konverteren har 16 A relékontakter, som håndterer høye startstrømmer når spenningen slås på til lasten. Utgangene kan konfigureres uavhengig av, eller sammen med en relékanal.



HOVEDFUNKSJONER

- Kraftige releer
- Overstyringsinngang for ekstern bryter
- LED display og trykknapper
- Flere mulige konfigurasjoner av utganger:
 - 0 - 10 V source 10 mA
 - 1 - 10 V sink 100 mA
 - DALI-broadcast- / DSI- / PWM source 100 mA

TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
 Ekstern sikring: 6 A
 Standby effekt: 2.4 W
 Maksimum tap: 13 W
 DALI strømforbruk: 2 mA
 Last: 50 x 1-10 V / DALI / DSI / PWM reaktorer
 Maksimum last / relé kontakt: 16 A resistive / glødelampe, 10 A HID ($\cos \varphi = 0.6$)
 Omgivelses temperatur: 0...40°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
 Isolation: 4 kV mellom hvert tilkoblingspunkt (unntatt fra C0 reaktor-utgangen og S.DIM og overstyrings tilkoblingene)
 IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)

DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde


Vekt: 280 g

System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software

DALI adresser: 4/8 avhengig avhengig av relée
konfigurasjon

Målskisse



Koblingsskjema

