

Onetrack Adapter for Dali, Asymetrisk, Hvit

EI-nr: 3222035

9209 Asymetrisk Tre fase + DALI adapter (6 ledere) Hvit

Kompatibel med Eurostandard Plus® skinner

- Polycarbonat
- Kontakter med koppar legering
- Maks last 100N
- Frekvens : 50Hz
- Nominell strøm og spenning: 6/10A-250V 1A-50V ac FELV



KABLING ADAPTER

Flertrådet kabler er passende for adapterkabling. Tverrsnitt fra 0,5 mm² til 1 mm² må brukes i henhold til armaturens nåværende verdi. Kable adapteren (bilde 1) med verktøy S-9009 / T. Verktøyet må bestilles separat. Pass på at polariteten merket på adapteren (L / N / E / D + / D-) er observert. Skyv ledningen til den blir skikkelig satt inn i IDC kontakt. Det finnes to forskjellige kabellåser som passer for kabeldiameter fra 6 mm til 9 mm: S-9009 / 10-... (grunnleggende), S-9009 / BC-... (med plastpinner). En av disse tre tilbehør kan brukes til montering av armaturen i adapteren: S-9009 / M10 + S-9009 / D-10, S-9009 / M10 + S-9009 / D-10, S-9009/51 (advarsel: kabellås S-9009 / BC-... kan ikke brukes i kombinasjon med disse tilbehør).

Når armaturen er festet i adapteren, må den riktige dekslet festes (A) ved hjelp av to skruer (1, 2). Deksel og skruer følger med adapter (Bilde.2).

ADAPTER MONTERING PÅ SKINNA

Sett adapteren inn i skinnen, slik at den mekaniske

nøkkeln(A) i adapteren samsvarer med sporet (B) i sporet (Bilde 3). Rotere spaken til omtrent 90 ° (C) inntil den når sin låse posisjon(Bilde 4.).


FASE VELGER

Når skinna er koblet til et tre-fase system er det mulig å velge den fase (L1, L2 o L3) for å fordele de enkelte armaturer i systemet, ved hjelp av den riktige velgeren (A) på adapteren (Bild .5).

NIPPLER FOR ADAPTERE

Nippelerne å bruke med ONETRACK® adaptere 9009 ... og 9209 ... serien må forholde seg til dimensjonene i bilde 6.

Monteringsanvisning



Målskisse

