Digidim 498 8-kanals rele

El-nr: 1472602



EGENSKAPER

8-kanals relénhet, med individuelt programmerbare relékontakter for styring av ikke-dimbare laster. Relé-enheten
er for DIN-skinnemontering. Reléene er normalt åpne (NO),
potensialfrie, for styring av inntil 16 A last.
Reléenheten har en DALI, DMX og S-DIM tilkobling.

HOVEDFUNKSJONER

- LED display og trykknapp
- Relé spesifikasjoner
- Overstyringsinngang for ekstern bryter

TEKNISKE DATA

Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 6 A styrestrøm
Relé last: 16 A
Standby effekt: 1.1 W
Maksimum tap: 7 W
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10...70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
Vekt: 300g
DIN skinne kapsling: 9 module bredde
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 8

OBS!
Hvis DALI relé styrer kontaktorspoler må det monteres RC-ledd
(El-nr: 6563522) over A1-A2 på kontaktor. Dette på grunn av støy

fra spolen. RC-ledd type RIFA-PMR 209 MC anbefales