

# Digidim 303, IR-sender, for betjening og programmering

**EI-nr:** 1472570

## EGENSKAPER

Den infrarøde fjernkontrollen kan benyttes til å styre basisfunksjoner i lysstyringen, og kan brukes for scenevalg og dimming av lysnivået opp eller ned.

## HOVEDFUNKSJONER

- På / Av knapper
- Opp / Ned knapper
- Valg av scener 1 til 4

## FOR BRUK MED

- Paneler
- 935 / 939 paneler
- LCD TouchPanel
- 312 Multisensor
- 315 IDim Sensor

## TEKNISKE DATA

Strømforsyning: 2 x IEC, LR03/AAA 1.5 V Batteri  
 Rekkevidde: 5 m  
 Frekvens: 36 kHz  
 Omgivelses temperatur: 0...40°C  
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende  
 Lagrings temperatur: -10°...70°C  
 Vekt: 50g  
 System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox  
 Software: Helvar Designer eller Toolbox Software



## Målskisse

