

Digidim 455, 500W dimmer, fasesnitt, skinnemontering.

EI-nr: 1472550

EGENSKAPER

En-kanals dimmer for laster som tåler fasesnittstyring.

Dimmeren er for DIN-skinne montering og kan styre en last på

inntil 500 W.

Ingen programmering er nødvendig når Digidim paneler, skyve- eller dreiepotensiometer benyttes.

HOVEDFUNKSJONER

- Status LED
- Stabilisert utgang
- Beskyttet mot overbelastning og overoppheting.

TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Ekstern sikring: 6 A

Minimum-/Maksimum last: 25W/500W

Standby effekt: 2 W

Maksimum tap: 4 W

DALI strømforbruk: 2 mA

Omgivelses temperatur: 0...40°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10°C...+70°C

IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)

DIN skinne kapsling: 2 moduler bredde

Vekt: 110g


System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software

DALI adresser: 1



Målskisse



Koblingsskjema

