

Digidim 452, dimmer, 1000 VA, skinnemontering

EI-nr: 1472533

EGENSKAPER

En-kanals universal dimmer, for enten fasesnitt eller faseavsnitt styring. Dimmeren er for DIN-skinne montering, som kan styre en Ohmsk last på inntil 1000 W eller inntil 200 W LED. Ingen programmering er nødvendig når Digidim paneler, skyve- eller dreiepotensiometer benyttes.

HOVEDFUNKSJONER


- Status LED
- Bryter for valg av type last (fasesnitt/faseavsnitt)
- Beskyttet mot overspenning, strøm og overoppheting
- Bryter for manuelt valg av DALI gruppe

TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 90-264 VAC, 48-62 Hz
Ekstern sikring: 6 A
Minimum-/Maksimum last: 5W/1000 W
Standby effekt: 0,8 W
Maksimum tap: 7 W
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
DIN skinne kapsling: 4 moduler bredde
Vekt: 180g
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1



Målskisse



Koblingsskjema

