

Digidim 318 Vegg Sensor

El-nr: 1472645

EGENSKAPER

DIGIDIM 318 er en liten passiv infrarød bevegelses detektor med mulighet for overstyring via IR mottaker eller med knapp. Den er laget for å passe i standard Helvar ramme som gir mulighet for vegg montasje. Med en rekkevidde på 5m er den ideell til bruk i møterom/kontorer. Den er spesielt egnet til rom som ikke har himling eller har vanskelig føringsvei med kabel.




HOVEDFUNKSJONER

- Bevegelsesdetektering
- Kombinert sensor og bryter
- Styring med fjernkontroll (303)


TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 10 mA
 Omgivelses temperatur: 0...40°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10...70°C
 Isolasjon: Dobbel isolasjon fra DALI nettverk
 IP grad: IP30 (unntatt tilkoblinger)
 Vekt: 35g
 Montering: Vegg
 Deteksjonsområde rett over: 95°, 5 m
 Deteksjonsområde rett mot: 85°, 5 m
 System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
 Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
 DALI adresser: 1

Monteringsanvisning



Målskisse



Funksjonsbeskrivelse

