

LED Styring 4x5A 12-36V SR-1009FA

EI-nr: 1472685

Denne LED styringsenheten er en universell konstant spenning LED stripe dimme kontroller med 12-36VDC inngang og utgang for enkelt farge, tunable white, RGB og RGBW lys. Den har 4 kanaler og maksimalt 5A pr.kanal.

Innebygd RF-mottaker gjør det mulig for LED-kontrolleren å styres trådløst av fjernkontroll eller vegg monterte kontroller og være kompatibel med en rekke fjernkontroller for å styre enkelt farge, tunable white, RGB og RGBW LED lys, passer spesielt bra til LED stripe lys.

For enkeltfargede LED-striper fungerer denne som LED dimmer ved å justere lysstyrke og slå på / av. For tunable white LED-lys gir RF-kontrolleren muligheten til å justere både lysstyrke og fargetemperatur. For RGB og RGBW LED tilbyr LED-kontrolleren funksjoner for å justere lysstyrke for hver kanal, RGB-fargetonejustering og dynamisk skiftende mønstre.

Flere soner kan styres separat eller synkront med endeløse mottakere i hver sone. Innebygde endringsmønstre er tilgjengelige og kan lagres i hver sone. Lysstyrken på hver R-, G-, B-, W-kanal kan dimmes separat for å oppnå millioner av skiftende farger.



HOVEDFUNKSJONER

Full kompatibilitet med en rekke én farge, to farger og RGB / RGBW RF-fjernkontroller

Flere soner kan styres separat eller synkront med endeløse mottakere i hver sone

Hver mottaker kan styres av 8 forskjellige fjernkontroller maksimalt

Lysstyrken på hver R, G, B og W kanal kan justeres for å oppnå millioner av farger

Radiofrekvens tilgjengelig: 869.5 / 434 / 916.5MHz